



**Accessori
Accessories**



LC 3800 DDC			
Motore Engine		Generatore Generator	
Potenza Power (HP / 3600 r.p.m.)	8	Carica batteria Charging battery voltage	12 V
Avviamento Start system	manuale elettrico recoil electric	Amperaggio Current	8,3 A
Cilindrata Displacement	242 cc	Frequenza Frequency	50 Hz.
Tipo carburante Fuel	benzina gasoline	Tensione Voltage	230 Volt
Capacità serbatoio Tank capacity	25 lt	Potenza uso continuo Continuous duty power	2,8 kW
Rumorosità Noise ≤7 m dB(A)	72	Potenza max Max. power	3,1 kW
Servizio continuo orario Continuous duty running time	13 h	Dimensioni Dimensions	L = 680 P = 540 H = 550
Monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke		Peso Weight	72 Kg

Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 3 prese monofasi e con caricabatteria 12 volt.

Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 3 single phase plugs and 12 volt battery-charger.