




**Accessori
Accessories**



LC 6500 DDC - 3			
Motore Engine		Generatore Generator	
Potenza Power (HP / 3600 r.p.m.)	13	Carica batteria Charging battery voltage	12 V
Avviamento Start system	manuale elettrico recoil electric	Amperaggio Current	8,3 A
Cilindrata Displacement	389 cc	Frequenza Frequency	50 Hz.
Tipo carburante Fuel	benzina gasoline	Tensione - Voltage Potenza max - Max. power	400 Volt 5,5 kW
Capacità serbatoio Tank capacity	25 lt	Tensione - Voltage Potenza max - Max. power	230 Volt 1,6 kW
Rumorosità Noise ≤7m dB(A)	76	Dimensioni Dimensions	L = 680 P = 540 H = 540
Servizio continuo orario Continuous duty running time	9 h	Peso Weight	90 Kg
Monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke			

Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno trifase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase e 1 presa trifase con caricabatteria 12 volt.

Gasoline engine generator

Three phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to three phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 1 single phase plug and 1 three phase plug and 12 volt battery-charger.